


Quadro de Cargas - QLF											
Circuito	Iluminação (W)			Tomada(W)	Carga (W)	Corrente p/ Fase			Condutor (mm²)	Proteção (A)	Obs
	24(LED)	40(LED)	150(LED)			A	B	C			
01			02		300	1,36	1,36		#4,0	2P-16	Refletor de LED
02			02		300	1,36		1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
03			02		300		1,36	1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
04			02		300	1,36	1,36		#4,0	2P-16	Refletor de LED
05			02		300	1,36		1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
06			02		300		1,36	1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
07			02		300	1,36	1,36		#4,0	2P-16	Refletor de LED
08			02		300	1,36		1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
09			02		300		1,36	1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
10			02		300	1,36	1,36		#4,0	2P-16	Refletor de LED
11			02		300	1,36		1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
12			02		300		1,36	1,36	#4,0	2P-16	Refletor de LED
13	01	19			784	6,53			#2,5	1P-16	Luminária de LED
14				04	800		6,66		#2,5	1P-16	Tomada
15				05	1000			8,33	#2,5	1P-16	Tomada
16				06	1200	10,0			#2,5	1P-16	Tomada
17				04	800		6,66		#2,5	1P-16	Tomada
18	03				72			0,60	#4,0	1P-16	Luminária de LED
19				04	800	6,66			#4,0	1P-16	Tomada
R					1200		10,0		-	1P-16	Reserva
R					1200			10,0	-	1P-16	Reserva
R					1200	10,0			-	1P-16	Reserva
R					1200		10,0		-	1P-16	Reserva
R					1200			10,0	-	1P-16	Reserva
R					1200	10,0			-	1P-16	Reserva
TOTAL	04	19	24	23	15.384	54,0	44,2	39,8	3#25(16)+T16mm²	3P-70	Vem do QGD da Biblioteca



INSTITUTO FEDERAL
PARÁ

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

PROJETO

CAMPUS ABAETETUBA

DESENHO (S)

PROJETO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS (QUADRO DE CARGAS) - QUADRA POLIESPORTIVA

DIRETOR

PROF. VALDINEI MENDES

VISTO

AUTOR DO PROJETO

MARCELO RODRIGUES - CREA/PA: 9601-D

VISTO

ESCALA

INDICADA

DATA

FEVEREIRO/2018

OP. CAD

MARCELO RODRIGUES

PRANCHA

05/09